

カクタスパワーパック

小型電動油圧ポンプ

- モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定し、
● 油圧力が 68MPa を超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力が
- 揮します。
設計です。

設定 圧力 MPa (kgf/cm ²)	吐出油量 (ℓ/min)		モーター		タンク容量 (ℓ)	タテ × ヨコ × 高さ(mm)	質量 (kg)	備 考
	低 圧 1MPa (10kgf/cm ²)	高 圧 68MPa (700kgf/cm ²)	電 源 (V)	容 量 (W)				
68 (700)	2.3	0.23	AC100	320	2	170 × 210 × 320	12	<ul style="list-style-type: none"> ● 油圧機器のラムシリンダーの前進・後退・加圧状態保持などリモコンで自由自在 ● 標準ホース 1.6m付
68 (700)	2.3	0.23	AC100	320	2	170 × 210 × 320	12	<ul style="list-style-type: none"> ● ラムシリンダーの前進・後退は手動の切換レバーによって行います。 ● 標準ホース 1.6m付
68 (700)	2.3	0.23	AC100	320	2	170 × 210 × 320	12	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンスイッチを押しているあいだは加圧し、はなすと戻る自動バルブ開閉機構 ● 標準ホース 1.6m付

